Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Caricabatterie per saliscale elettrici serie Mario

Immagini prodotto

Descrizione

Caricabatterie per batterie al piombo acido con indicatori LED di fine carica

Tensione di ingresso **230Vac**, uscita **13,8Vdc**. Corrente **3A**.

E' idoneo per la carica tampone delle batterie al piombo acido. La carica avviene a tensione costante e corrente limitata.

Grazie alla **disattivazione automatica** la batteria può rimanere permanentemente sotto carica.

I caricabatterie di questa serie sono dotati di algoritmo di carica flottante. Con questo tipo di carica si è

in grado di sfruttare al massimo la capacità della batteria riducendo in modo notevole i danni causati da una carica errata. Questo lo rende adatto la carica di batteria a piombo acido.

Per un corretto uso del caricabatterie si consiglia di effettuare il ciclo di carica con una corrente pari a circa 1/10 della corrente nominale della batteria. Una batteria da 12Vdc 24Ah, ad esempio, dovrebbe essere caricata con una corrente pari a circa 2.4A.

Unita' di misura
PZ

Qta' confezione
4

Tensione in ingresso
230,00 Vac

Frequenza (Hz)
50÷60

Tensione in uscita
13,80 Vdc

Corrente a regime (A)
3,00

Limitazione/Protezione di corrente
3

Protezioni ingresso
Fusibile

Protezioni uscita
Sovraccarico
Cortocircuito
Inversione di polarità

Segnalazioni
LED

Tipo di batterie
Al piombo acido

Protezione IP
IP20

Temperatura di funzionamento (°C)
-10 ÷ 40

Umidita' (%)
5 ÷ 95

Connessioni ingresso
Spina Schuko

Connessioni uscita
Cavo con faston femmina 4,8mm

Installazione
Da tavolo (desktop)

Peso (kg)
2,17

Dimensioni (mm):
L 120,00 x H 96,00 x P 173,00

Normative
Direttiva 2006/95/CE
Direttiva 2004/108/CE
CEI EN 60950-1
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3

Informazioni Aggiuntive

Paese di Produzione	Italia
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	10 giorni

Breve Descrizione

Caricabatterie Automatico con indicatori LED di fine carica